

屋外電力用仮設ボックス（漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵）

ELB組込品 〈ベージュ色〉


●単3用漏電しゃ断器は
中性線欠相保護付ELB
を使用しています。




本体(WB-15AOJ)



本体(WB-17型)




15-6C4(5)



※15-6CTB(T)

※1次側に中性線欠相保護機能の
ある機器を設けること。




15-42HC4(5)




単相200V専用回路品

●絶対に三相200Vを
使用しない。



17A-8C6(7)



↑ 送り端子付

17A-8C6(7)TW

受

品 番	感度電流	回路数・コンセント数	ボックス外形寸法(mm) (突起部等含)			基台寸法(mm)			有 効 深 さ	ハ ン ド 通 し 穴	入 数	希望小売価格(税抜)
			タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚				
15-6C4	30mA	漏電しゃ断器(3P40A)OC付 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	91,400
15-6C5	30mA	漏電しゃ断器(3P50A)OC付 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	97,800
15-6CTBT	15mA	漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ×6(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	101,700
15-6CTB	30mA											
15-42HC4	30mA	漏電しゃ断器(3P40A)OC付 分岐ブレーカ20A(4回路) 引掛コンセント(2個) ※	350	530	180	260	440	15	152	無	1	100,800
15-42HC5	30mA	漏電しゃ断器(3P50A)OC付 分岐ブレーカ20A(4回路) 引掛コンセント(2個) ※	350	530	180	260	440	15	152	無	1	100,800
17A-8C6	30mA	漏電しゃ断器(3P60A)OC付 分岐ブレーカ20A(8回路) 接地付2ヶ用コンセント(8個)	484	637	299	387	530	15	160	無	1	106,500
17A-8C6TW (送り端子付)	30mA	漏電しゃ断器(3P60A)OC付 分岐ブレーカ20A(8回路) 接地付2ヶ用コンセント(8個)	484	637	299	387	530	15	160	無	1	117,600
17A-8C7	30mA	漏電しゃ断器(3P75A)OC付 分岐ブレーカ20A(8回路) 接地付2ヶ用コンセント(8個)	484	637	299	387	530	15	160	無	1	121,500
17A-8C7TW (送り端子付)	30mA	漏電しゃ断器(3P75A)OC付 分岐ブレーカ20A(8回路) 接地付2ヶ用コンセント(8個)	484	637	299	387	530	15	160	無	1	132,500