

屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

ELB組込品 (ベージュ色)


●単3用漏電しゃ断器は
中性線欠相保護付ELB
を使用しています。




本体(WB-15AOJ)



本体(WB-17型)




15-6C4(5)



※15-6CTB(T)

※1次側に中性線欠相保護機能の
ある機器を設けること。




15-42HC4(5)




引掛コンセント
20A250V

単相200V専用回路品

●絶対に三相200Vを
使用しない。



17A-8C6(7)



↑送り端子付

17A-8C6(7) TW

受

品番	感度電流	回路数・コンセント数	ボックス外形寸法(mm) (突起部等含)			基台寸法(mm)			有深	効さ	ハンド 通し穴	入数	希望小売価格(税抜)
			タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚					
15-6C4	30mA	漏電しゃ断器(3P40A)OC付 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	100,500	
15-6C5	30mA	漏電しゃ断器(3P50A)OC付 分岐ブレーカ20A(6回路) 接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	107,600	
15-6CTBT	15mA	漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ×6(6回路)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	111,900	
15-6CTB	30mA	接地付2ヶ用コンセント(6個)	350	530	180	260	440	15	152	無	1	111,900	
15-42HC4	30mA	漏電しゃ断器(3P40A)OC付 分岐ブレーカ20A(4回路) 引掛コンセント(2個)※	350	530	180	260	440	15	152	無	1	110,800	
15-42HC5	30mA	漏電しゃ断器(3P50A)OC付 分岐ブレーカ20A(4回路) 引掛コンセント(2個)※	350	530	180	260	440	15	152	無	1	110,800	
17A-8C6	30mA	漏電しゃ断器(3P60A)OC付 分岐ブレーカ20A(8回路) 接地付2ヶ用コンセント(8個)	484	637	299	387	530	15	160	無	1	117,200	
17A-8C6TW (送り端子付)	30mA	漏電しゃ断器(3P60A)OC付 分岐ブレーカ20A(8回路) 接地付2ヶ用コンセント(8個)	484	637	299	387	530	15	160	無	1	129,500	
17A-8C7	30mA	漏電しゃ断器(3P75A)OC付 分岐ブレーカ20A(8回路) 接地付2ヶ用コンセント(8個)	484	637	299	387	530	15	160	無	1	133,600	
17A-8C7TW (送り端子付)	30mA	漏電しゃ断器(3P75A)OC付 分岐ブレーカ20A(8回路) 接地付2ヶ用コンセント(8個)	484	637	299	387	530	15	160	無	1	145,700	