

## ケーブルブッシング

### ゴム製

#### NBR製(屋内用)

鉄ボックス用



〈表〉



〈裏〉

樹脂ボックス用



〈表〉



〈裏〉

#### EPDM製(屋外用)

樹脂ボックス用




〈ベージュ色〉




〈ミルクィーホワイト色〉

- ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
- 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
- ゴム製で幅広い板厚に対応できます。



幅広い厚みに対応!!



幅広い厚みに対応!!

|  | 種 類     | 取付厚(mm) |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 鉄ボックス用  | 1.2~2.5 |
|  | 樹脂ボックス用 | 3~5     |

鉄ボックス用 樹脂ボックス用



#### ■鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉屋内用

| 品 番           | 適合ノック径      | φD <sub>1</sub> | φD <sub>2</sub> | H    | 入数  | 希望小売価格(税抜) |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|------|-----|------------|
| <b>ZGV-16</b> | φ20 ~ φ23   | 28              | 21              | 7.5  | 100 | 32         |
| <b>ZGV-22</b> | φ25.5~φ28.5 | 34              | 26.5            | 7.5  | 100 | 38         |
| <b>ZGV-28</b> | φ32.5~φ35.5 | 42              | 33.5            | 7.5  | 100 | 74         |
| <b>ZGV-36</b> | φ40.5~φ43.5 | 52              | 41.5            | 10   | 20  | 98         |
| <b>ZGV-42</b> | φ46.5~φ49.5 | 58              | 47.5            | 10.5 | 20  | 120        |

#### ■樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉屋内用

| 品 番            | 適合ノック径      | φD <sub>1</sub> | φD <sub>2</sub> | H    | 入数  | 希望小売価格(税抜) |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|------|-----|------------|
| <b>ZGV-P16</b> | φ20 ~ φ23   | 28              | 21              | 10   | 100 | 32         |
| <b>ZGV-P22</b> | φ25.5~φ28.5 | 34              | 26.5            | 10   | 100 | 38         |
| <b>ZGV-P28</b> | φ32.5~φ35.5 | 42              | 33.5            | 10   | 100 | 74         |
| <b>ZGV-P36</b> | φ40.5~φ43.5 | 52              | 41.5            | 12.5 | 20  | 98         |
| <b>ZGV-P42</b> | φ46.5~φ49.5 | 58              | 47.5            | 13   | 20  | 120        |

#### ■樹脂ボックス用(EPDM製) 屋外用

| 色         | 品 番             | 適合ノック径      | φD <sub>1</sub> | φD <sub>2</sub> | H    | 入数  | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------|-----|------------|
| ベージュ      | <b>ZGV-P16J</b> | φ20 ~ φ23   | 28              | 21              | 10   | 100 | 50         |
|           | <b>ZGV-P22J</b> | φ25.5~φ28.5 | 34              | 26.5            | 10   | 100 | 66         |
|           | <b>ZGV-P28J</b> | φ32.5~φ35.5 | 42              | 33.5            | 10   | 100 | 130        |
|           | <b>ZGV-P36J</b> | φ40.5~φ43.5 | 52              | 41.5            | 12.5 | 20  | 180        |
|           | <b>ZGV-P42J</b> | φ46.5~φ49.5 | 58              | 47.5            | 13   | 20  | 220        |
|           | <b>ZGV-P54J</b> | φ58.5~φ61.5 | 73              | 59.5            | 13   | 10  | 340        |
| ミルクィーホワイト | <b>ZGV-P16M</b> | φ20 ~ φ23   | 28              | 21              | 10   | 100 | 50         |
|           | <b>ZGV-P22M</b> | φ25.5~φ28.5 | 34              | 26.5            | 10   | 100 | 66         |
|           | <b>ZGV-P28M</b> | φ32.5~φ35.5 | 42              | 33.5            | 10   | 100 | 130        |
|           | <b>ZGV-P36M</b> | φ40.5~φ43.5 | 52              | 41.5            | 12.5 | 20  | 180        |
|           | <b>ZGV-P42M</b> | φ46.5~φ49.5 | 58              | 47.5            | 13   | 20  | 220        |
|           | <b>ZGV-P54M</b> | φ58.5~φ61.5 | 73              | 59.5            | 13   | 10  | 340        |
| ブラック      | <b>ZGV-P54K</b> | φ58.5~φ61.5 | 73              | 59.5            | 13   | 10  | 340        |

※ケーブル工事にご使用ください。